

	najkrajši dovoljen čas	navzgor zaokroženo število ciklov zunanje ure pomnilnika pri 266,5 MHz
tCAS	merimo v ciklih = 4 cikle	4 cikle
tRCD	12,5 ns	4 cikle
tRP	12,5 ns	4 cikle
tRAS	45 ns	12 ciklov
tRRD	7,5 ns	2 cikla
tWR	15 ns	4 cikle
tWTR	7,5 ns	2 cikla
tRTP	7,5 ns	2 cikla
tRC	57 ns za »C4DHX« in 55 ns za »C5«	16 ciklov. Upoštevamo najdaljšo najkrajši zakasnitev glede na oba tipa modulov.
tRFC	127,5 ns	34 ciklov (v BIOS-u zaokrožimo navzgor, na 35 ciklov, ker druge možnosti ni)

Izračunane vrednosti za pomnilniške module veljajo za module »C4DHX« in »C5«, razen tam, kjer je posebej označeno.